



SM2100

Strömförsörjning



Strömförsörjning för väggmontage med kiselgrå självventilerad plåtkapsling.

Lämplig för drift av alla typer av svagströmsanläggningar som tex telecom, larm, styr, rökluckor, passagesystem etc.

SM2000 är primärswitchad och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning.

Försedd med underhållsfria batterier samt fläkt för temperatur reglering i kapslingen ger maximala batteriprestanda.

Inbyggda säkringar för nät, last och batteri.
Skydd mot överbelastning och kortslutning samt har djupurladdningsskydd för batteri.

Nätindikering på fronten samt ett nätavbrottslarm som standard.
SM2001 kan enkelt förses med larmkort SM111 eller SM112 för olika typer av fellarm. Larmen indikeras på fronten med ett utgående summalarmsrelä.

Kan även förses med avsäkringskort och DC/DC omvandlare som monteras fast på DIN-skena.

Tekniska data

Inspänning	88-264 VAC 1 fas 50-60Hz
Reglering	max 0,6 %
Rippelspänning	max 0,5 % av utspänningen
Temperaturomr.	0 – 40 C, 18 – 25 C för max batteriprestanda.
Kapsling	IP20

Typ	Batteri	HxBxD mm
SM2100 12V 5A	24 Ah	400x300x150
SM2100 12V 10A	24 Ah	400x300x150
SM2100 12V 10A	38 Ah	400x400x210
SM2100 12V 20A	38 Ah	400x400x210
SM2100 24V 3A	24 Ah	400x400x210
SM2100 24V 5A	24 Ah	400x400x210
SM2100 24V 5A	38 Ah	600x400x210
SM2100 24V 5A	65 Ah	600x400x210
SM2100 24V 10A	24 Ah	400x400x210
SM2100 24V 10A	38 Ah	600x400x210
SM2100 24V 10A	65 Ah	600x400x210
SM2100 24V 20A	24 Ah	400x400x210
SM2100 24V 20A	38 Ah	600x400x210
SM2100 24V 20A	65 Ah	600x400x210
SM2100 48V 2,5A	7 Ah	400x400x210

LARMKORT SM 111	nätfel, över/underspänning
LARMKORT SM 112	nätfel, över/underspänning, jordfel
LARMKORT SM 115	nätfel, över/underspänning, batterikretsfel, jordfel
LARMKORT SM 116	nätfel, över/underspänning, batterikretsfel, jordfel, instrument
DC5 DC/DC 0MV 24/12V 5A	
SM924 AVSÄKRINGSKORT 4 GRUPPER M. LARM 24V	
SM912 AVSÄKRINGSKORT 4 GRUPPER M. LARM 12V	



08-522 478 30

www.dcpartner.se