



SM40

Likriktare/Strömförsörjning



SM40 som kännetecknas av små dimensioner och enkel inkoppling. Aggregatet är avsedd för väggmontage med kiselgrå självventilerad plåtkapsling.

Lämplig för drift av alla typer av svagströmsanläggningar som elektronikutrustningar, telecom, larm, styr, rökluckor, passagesystem etc.

SM40 är seriereglerad/sekundärswitchad och har mycket lågt rippel och noggrann utspänning .
Nät, last och batteri skyddas av 2-poliga säkringar.
Skydd mot överbelastning och kortslutning.

SM40 kan användas för externt eller inbyggt batteri.
Vid inbyggt ventilreglerat batteri är det plats för max 2st 12V 7Ah i 1A och 2,5A aggregaten, max 2st 12V 17Ah i 5A aggregatet och max 2st 12V 12Ah batterier i 10A aggregatet.

Det finns 4st genomförningar uppåt och en genomförning från baksidan.

Nätspänning indikeras med grön lysdiod på fronten. Alla typer är försedda med larmrelä för nätavbrottslarm. SM40 5A 12V/24V har 5 - 240 sekunders fördröjning på larmreläet och kan dessutom även förses med avsäkringskort SM912/924 eller DC/DC omvandlare DC3/DC5 vilka ”klickas” fast på DIN-skena.

Alla modeller kan enkelt förses med larmkort SM101/102/103

CE-märkt enligt EN50081-1 och EN50082-1

Tekniska data

Inspänning	230VAC +/- 15% 1 fas 50-60Hz
Reglering	max 0,6 %
Rippelspänning	max 0,5 % av utspänningen
Temperaturomr.	0 – 30 C
Kapsling	IP20

Typ	Modell	HxBxD mm
SM40/12-1	12V 1A Seriereglerad	210x310x80
SM40/12-2	12V 2,5A Switchad	210x310x80
SM40/12-5	12V 5A Switchad	300x360x110
SM40/24-1	24V 1A Seriereglerad	210x310x80
SM40/24-2	24V 2,5A Switchad	210x310x80
SM40/24-5	24V 5A Switchad	300x360x110
SM40/24-10	24V 10A Switchad	300x360x110
SM101	Larmkort	
SM102	Larmkort	
SM103	Larmkort	
SM912	Avsäkringskort 12V 4st 2-pol grupper med larm	
SM924	Avsäkringskort 24V 4st 2-pol grupper med larm	
DC5	DC/DC 24/12 5A	
SAB-40	Sabotagekontakt för kåpa	



08-522 478 30

www.dcpartner.se